

Link do produktu: <https://www.mpx.pl/zmieniarka-adapter-modul-bluetooth-peugeot-citroen-yatour-btk-rd3-p-116.html>



Zmieniarka Adapter Moduł Bluetooth PEUGEOT CITROEN Yatour BTK RD3

Cena	319,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Yatour

Opis produktu

Zmieniarka z zestawem głośnomówiącym przeznaczona do samochodów:

Peugeot

Citroen

Oferuje nam bogate opcje jak na tak małe urządzenie:

- **Rozmowy (telefon)**

Dzięki wbudowanemu modułowi bluetooth w wersji 5.0 możemy prowadzić rozmowy przez zestaw głośnomówiący , połączenia przychodzące odbieramy z poziomu radia lub kierownicy multifunkcyjnej.

- **Muzyka bluetooth (telefon)**

Muzykę możemy przesyłać bezprzewodowo z telefonu z takich aplikacji jak Tidal , Youtube , Spotify ,muzyka mp3 w telefonie i wielu innych

- **AUX**

Do urządzenia możemy podłączyć kabel JACK , co daje nam możliwość podłączenia starszych urządzeń takich jak discman etc.

Urządzenie obsługujemy z poziomu fabrycznego radia i kierownicy multifunkcyjnej samochodu.

Urządzenie podłączamy bezpośrednio pod fabryczne radio , w dedykowany fabryczny wtyk

Złącze RD3 pasuje do

PEUGEOT

PEUGEOT 106 1997-2004

PEUGEOT 206 1998-2007

CITROEN

C3 2002-2004

C4 2002 +

206CC	2004-2007	C5 2001-2004
307	2002-2004	C8 2004+
307SW	2004-2005	PICASSO 2002-2005
406	2002-2004	XSARA 2001-2005
407SW	2005-2005	
607	2002-2004	
806	1997-2001	
807	2002-2004	

-nie kompatybilne z radiem Clarion PU-2471A RD3-01

:

-nie kompatybilne z radiem Clarion PU-2471A RD3-01

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Instalacja plug& play

obsługa z radia lub kierownicy

możliwość przewijania utworów

małe gabaryty urządzenia

obsługa protokołu A2DP

zasilanie z radia

możliwość odtwarzania przez AUX

prorowadzenie rozmów bez użycia rąk

prosta nawigacja z radia

czysty cyfrowy dźwięk

Dane techniczne

-Rozdzielczość DAC:20BIT

-Zniekształcenia harmoniczne: 0,05%

-Współczynnik S/N: 90db

-Pasma przenoszenia 20Hz-20Khz

Dane techniczne

-Rozdzielczość DAC:20BIT

-Zniekształcenia harmoniczne: 0,05%

-Współczynnik S/N: 90db

-Pasma przenoszenia 20Hz-20Khz

Montaż:

Cyfrową zmieniarke podłączamy w tylny port radia

1.Wyłączamy zapłon w samochodzie, wyciągamy radio

2.Zestaw głośnomówiący podłączamy w tylny port radia.

3. Uruchom zapłon i sprawdź poprawne działanie urządzenia.

4. W przypadku poprawnego przejścia testu wystarczy poprowadzić przewód od zmieniarke i umieścić radio w kieszeni.

Kod synchronizacji z telefonem to 0000

Zawartość zestawu:

- Zmieaniarka
- Przewód połączeniowy z radiem
- Kabel jack-jack
- instrukcja w jęz. polskim